



Hierbij de manier waarop de bedrading aangesloten moet worden, bij gebruik van een **STEKKER** LEDtrafo.

De 12V DC connector van de stekkertrafo (zie rode cirkel) gaat in het groen/zwarte 12V aansluitstekkertje. De bedrading voor de LEDverlichting wordt op dit groen/zwarte stekkertje aangesloten: rood op de plus en zwart op de min.

[Hieronder een korte beschrijving voor het aansluiten van de bedrading:](#)

Vanaf het stekkertje met de rood/zwarte draad (rood onder + en zwart onder -) naar de eerst kooi. Hier komt een kroonsteen (nog even zelf voor zorgen) aan deze draad.

Aan de ander kant van de kroonsteen komt de draad van het LEDprofiel van kooi één en de draad naar de tweede kooi.

Bij de tweede kooi komt weer een kroonsteen aan de draad.
Aan de ander kant van deze kroonsteen komt de draad van het LEDprofiel voor kooi twee en de draad naar de derde kooi.

Bij de derde kooi komt weer een kroonsteen aan de draad.
Aan de ander kant van de kroonsteen komt de draad van het LEDprofiel voor kooi drie en een draad naar de vierde (volgende) kooi.

Dit herhalen tot en met de laatste kooi.
Bij de kroonsteen van de laatste kooi komt dan alleen de draad van het LEDprofiel en geen verdere (verleng) draad meer.

Succes met de installatie van uw kooi verlichting

MeegaLED



www.MeegaLED.nl
www.LEDgaragerail.nl
info@meegaled.nl

V1.0 - 17-06-2021